

ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ELAC-NET

Для обновления версий ПО без его переинсталляции следует:

1. Сделать резервную копию базы данных. См. Раздел руководства оператора - [Инструкция по администрированию и эксплуатации базы данных системы.](#)

2. Закрыть работающие программы Редактор и Физический модуль. После чего зайти в рабочий каталог программ, при типовой установке это - c:\Electra\AccessN\ и сохранить старые версии файлов EDITOR.exe и PHMODULE.exe в отдельный каталог.

Тем самым обеспечивается возможность отката на прежнюю версию ПО и базу данных (БД), если по каким либо причинам не удастся установить новую версию или провести обновление базы данных.

3. Замените исполняемый файл или файлы в рабочем каталоге программы соответственно:

Редактор - EDITOR.exe;
Физический модуль - PHMODULE.exe. (если установлен)

4. Запустите программу Редактор.

Если новая версия Редактора использует новую структуру БД, то Вам будет предложено провести автоматическое обновление структуры БД.

Внимание! При обновлении структуры БД следует закрыть все работающие программы Редактора и Физического модуля на всех компьютерах входящих в состав системы контроля и управления доступом.

Редактор не начнет обновление, пока все подключения к БД не будут закрыты, т. к. в противном случае файл БД может быть при конвертации поврежден.

5. Запустите программу Физического модуля.

Как правило, использование БД новой структуры требует новой версии Физического модуля. Файлы Физического модуля предоставляются по запросам зарегистрированных пользователей ПО.

6. По всем возникающим вопросам обращайтесь к специалистам поддержки системы support@electra-n.ru